



# Mi WiFi Range Extender AC1200



EU Version: 30859 / DVB4270GL  
US Version: 34619 / DVB4309GL  
ID Version: 34618 / DVB4308GL

## Wifi Double Bande

Fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz à une vitesse combinée allant jusqu'à 1200 Mbps, ce qui permet de remédier à toutes les zones sans WiFi.

## Port Ethernet rapide

Permet de connecter un appareil filaire tel qu'un téléviseur, une console de jeu, un lecteur de streaming au réseau, offrant une connexion plus fiable.

## Mode point d'accès

Connectez simplement le répéteur à votre routeur via un câble Ethernet et créez un point d'accès WiFi double bande.

## SmartLink

Afin d'améliorer la fiabilité du réseau, une connexion de secours peut être configurée. Lorsque la connexion d'origine (2,4 GHz ou 5 GHz) entre le répéteur et le routeur échoue, le répéteur Mi créera automatiquement une connexion via une autre bande.

## Indicateur de signal intelligent

L'indicateur de signal intelligent vous aide à choisir facilement l'endroit approprié pour installer l'extension. Il vous permet également de connaître l'état de fonctionnement de l'extension.

## Gestion facile

Mi WiFi Range Extender AC1200 fonctionne avec tous les routeurs WiFi. Vous pouvez également utiliser Mi Home App pour gérer ou configurer facilement le répéteur.



## Caractéristiques

---

Modèle	RA75
Normes	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Vitesse WiFi	5 GHz: 867 Mbps (802.11ac, 2*2 @80MHz) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n, 2*2 @40MHz)
Modes	Range Extender Mode Access Point Mode
Sécurité sans fil	WPA-PSK / WPA2-PSK
Puissance de transmission	<20 dBm (2.4GHz), <23 dBm (5GHz)
RAM	64MB
Port	1*10/100 Mbps Ethernet Port
Bouton	WPS Button, Reset Button
Input	100~240V, 50/60Hz, 0.3A
Contenu	Mi WiFi Range Extender*1, User Manual*1, Warranty Card*1
Dimensions	84*100*82 mm
Température de fonctionnement	0-40 °C